



# IK CX6932 / IK CX6934

Funkmodule



Die Funkmodule verbinden die batteriebetriebenen elektronischen Schließzylinder und Türbeschläge von IntraKey mit dem IntraKey-Zutrittskontrollsystem bzw. einer Einbruchmeldeanlage, jedoch ohne aufwändige Verkabelung.

Das Funkschaltmodul IK CX6932 öffnet einen elektronischen Zylinder oder Beschlag per Funk. Der Schaltbefehl wird von einer vorgelagerten Zutrittskontrollzentrale mit Kartenleser oder Fingerprintterminal bzw. über Befehle vom IntraKey-Leitstand oder der IntraKey-Smartphone-App erzeugt.

Das EMA-Funkmodul IK CX6934 sperrt elektronische Zylinder oder Beschläge per Funk, sofern eine Einbruchmeldeanlage oder die Zutrittskontrollzentrale den Zutritt zu einem scharfgeschalteten Bereich unterbindet.

## → TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	8-20 V DC (von vorgelagerter ZKZ)
Leistungsaufnahme	ca. 100 mW (Ruhe) bzw. 400 mW (aktiv Senden)
Temperaturbereich	-20°C bis 65°C
relative Luftfeuchte	max. 95% (nicht kondensierend)
Gehäuse	ABS
Maße (B x H x T)	ca. 50 x 65 x 37 mm, zzgl. Antenne 41 / 220 mm
Schutzart	IP 30
Montage	Aufputz, Antennenanschluss SMA
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	bis ca. 30 m, abhängig von örtlichen Bedingungen
Schnittstellen	potentialfreier Eingang
Normen	DIN EN 61000-6-1, DIN EN 61000-6-3 RL 1999/5/EG, RegTP Vfg. Nr. 30/2006

---

*IntraKey technologies AG  
Wiener Straße 114-116  
01219 Dresden  
phone: + 49 351 31558-0  
fax: + 49 351 31558-129*

*Geschäftsstelle Süd-West  
Marienstraße 10  
78054 Villingen-Schwenningen  
phone: + 49 7720 9945-81  
fax: + 49 7720 9945-13*

*email: [info@intrakey.de](mailto:info@intrakey.de)  
web: [www.intrakey.de](http://www.intrakey.de)*

---

*zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015*

## → EIGENSCHAFTEN

- geeignet für den Einsatz innerhalb von Gebäuden
- einfache Verkabelung zur Zutrittskontrollzentrale per Cat.-Kabel oder IY(St)Y 2x2
- kabellose Funkverbindung zu elektronischen Schließzylindern sowie Beschlägen
- verschlüsselte Datenübertragung
- Realisierung von Fernöffnungen (nur IK CX6932)
- Verweigerung der Öffnung trotz berechtigtem Schließmedium bei scharfer EMA (nur IK CX6934)

## → ZUBEHÖR

- Antenne 868 MHz kurz, Länge 41 mm
- Antenne 868 MHz lang, Länge 220 mm

## → AUSFÜHRUNGEN

- IK CX6932  
Funkschaltmodul
- IK CX6934  
EMA-Funkmodul